




The diagram shows a Shelly 120V switch with a motor load. The switch has terminals N, O1, L, O2, [sw1], and [sw2]. A motor (M) is connected between O1 and O2. The switch is controlled by a single-pole switch connected to L and [sw1]. The motor is connected to N and O1. The switch is rated for AC 120 V.



A dark blue hexagonal cell is shown. A red dot is located at one of its corners, with a red line pointing to it from the letter 'S'.

Conexiones del Dispositivo:

- Terminal neutro
- Terminal línea (120 V CA)
- Terminal de salida del motor de SU
- Terminal de salida del motor de BA
- Terminal de entrada del interruptor de
- DA (abrir)
- Terminal de entrada del interruptor de
- DA (cerrar)

Terminales del Dispositivo:

- **N:** Terminal neutro
- **L:** Terminales línea (120 V CA)
- **SW1:** Terminal de salida del motor de SUBIDA (abrir)
- **SW2:** Terminal de salida del motor de BAJADA (cerrar)
- **O1:** Terminal de entrada del interruptor o pulsador de SUBIDA (abrir)
- **O2:** Terminal de entrada del interruptor o pulsador de BAJADA (cerrar)

Contenido del embalaje: Dispositivo, guía de usuario, etiqueta Z-Wave™ DSK

⚠ ¡ATENCIÓN! No permita que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al Dispositivo. Mantenga los dispositivos que permiten el control remoto de Shelly Qubino (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños.

Fuente de energía	120 V CA, 50/60Hz
Consumo de energía	< 0.3 W
Medición de potencia (W)	Sí
Voltaje máx. de conmutación CA	120 V
Corriente máx. de conmutación CA	8 A por canal
Potencia máxima por canal	1/3 hp
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí
Distancia	Hasta 40 m en interiores (131 pies) (depende de las condiciones locales)
Repetidor Z-Wave™	Sí
Procesador	Z-Wave™ S800
Bandas de frecuencia Z-Wave™	908,4 MHz
Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en banda(s) de frecuencia	< 25 mW
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	37x42x16 ±0.5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in
Peso	29 g / 1.02 oz.
Montaje	Consola de pared
Máx. torque tornillos de las terminales	0.4 Nm / 3.5 lbin
Sección transversal del conductor	0,5 a 1,5 mm² / 20 a 16 AWG
Longitud pelada del conductor	5 a 6 mm / 0,20 a 0,24 in
Material de la carcasa	Plástico
Color	Negro
Temperatura ambiente	-20°C a 40°C / -5°F a 105°F
Humedad	30% a 70% RH
Altitud Máxima	2000 m / 6562 ft.

- Al accionar un interruptor, la persiana se desplaza en la dirección correspondiente hasta alcanzar un punto final.
- Al apagar el interruptor se detiene el movimiento de la persiana.
- Si ambos interruptores están activados, el Dispositivo positivo respeta el último interruptor activado. Al apagar el último interruptor activado se detiene el movimiento de la persiana, aunque el otro interruptor siga activado.
- Para mover la persiana en sentido contrario, hay que apagar y encender el otro interruptor.

 Este símbolo en el producto o en la documentación que lo acompaña indica que el producto no debe eliminarse con la basura doméstica normal. El

Shelly Europe Ltd. (ex Allterco Robotics EOOD)
Adresse : 103, Boulevard "Cherni vrah", 1407 Sofia, Bulgarie
Tél : +359 2 988 7435
Email : zwave.shelly@shelly.cloud
Soutien: <https://support.shelly.cloud/>
Site officiel : <https://www.shelly.com>
Les modifications des coordonnées, faites par le fabricant, sont publiées sur le site officiel.

