128g双铜风琴折再对折

请客人产品方确认后无误再印刷

THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY

Timbre Inteligente con WiFi

NSH-6000

MANUAL DE OPERACIÓN

FAVOR DE LEER EI MANUAL COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO. CONSERVAR EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS

1

Paso 1: Descargar la aplicación SMART LIFE

Comenzar descargando la aplicación "SMART LIFE", Para hacerlo, buscar "SMART LIFE" en cualquier tienda de aplicaciones de su dispositivo o simplemente escanear el código QR que se muestra a continuación (FIG. 2-1).

SMART LIFE QR CODE
FIG. 2-1

2

Paso 2: Registrar una cuenta

1. Después de descargar la aplicación "SMART LIFE", abrirla y se desplega la pantalla de inicio (FIG. 3-1).
2. Si aun no tiene una cuenta, seleccionar "Register" para registrar una cuenta.
3. Leer detenidamente las políticas de privacidad y seleccionar "Agree" para aceptar o "Disagre" para no aceptar y continuar (FIG. 3-2).



HOME SCREEN
FIG. 3-1

PRIVACY POLICY
FIG. 3-2

3

4. Al registrar una cuenta nueva, el sistema identifica automáticamente el país/región en que se encuentra actualmente (FIG. 4-1).
5. Se requerirá ingresar el número telefónico o correo electrónico. Después de ingresar la información requerida, seleccionar "Continua" para continuar y se envía un código de verificación al número telefónico o correo electrónico registrados. Entonces, ingresar el código de verificación en la pantalla (FIG. 4-2).
6. Posteriormente ingresar una contraseña y seleccionar "Done" para completar el registro.



REGISTER SCREEN
FIG. 4-1

VERIFICATION CODE
FIG. 4-2

4

Paso 3: Iniciar sesión en una cuenta

Si tiene una cuenta SMART LIFE preexistente, seleccionar "Log In" en la pantalla de inicio para iniciar sesión en la cuenta, se desplega la pantalla de inicio de sesión que se muestra a continuación (FIG. 5-1).

1. El sistema identifica automáticamente el país/región en el que se encuentra; sin embargo, también puede optar por ingresar manualmente el país/región.
2. Ingresar el número de teléfono o dirección de correo electrónico registrados y la contraseña para iniciar sesión en su cuenta.

LOG IN SCREEN
FIG. 5-1

NOTA: Inicio de sesión social de terceros (solo China)

Si ya instaló WeChat en su teléfono, hacer clic en el icono de WeChat en Social Log in y continúe a través de la página de autorización para iniciar sesión.

5

Paso 4: Verificando a través de mensaje de texto o correo electrónico

Si no recuerda la información de inicio de sesión, también puede acceder a su cuenta verificando por mensaje de texto o correo electrónico.

1. Seleccionar "Verify via SMS" en la pantalla de inicio de sesión para verificar por mensaje de texto (FIG. 6-1).
2. Ingresar el número de teléfono o dirección de correo electrónico registrado en la pantalla de verificación y seleccionar "Continue" para continuar (FIG. 6-2).
3. Ingresar el código de verificación enviado al número de teléfono o dirección de correo electrónico para acceder a la cuenta.



LOG IN SCREEN
FIG. 6-1

VERIFY VIA SMS
FIG. 6-2

6

Paso 5: Olvido de Contraseña

Si olvidó la contraseña, puede restablecerla siguiendo el procedimiento de recuperación de contraseña.

1. Seleccionar "Forgot Password" en la pantalla de inicio de sesión (FIG. 7-1).
2. Ingresar el número de teléfono o dirección de correo electrónico registrado en la pantalla de olvido de contraseña y seleccionar "Continue" para continuar.
3. Ingresar el código de verificación enviado al número de teléfono o dirección de correo electrónico para acceder a la cuenta
4. Ingresar una nueva contraseña en la pantalla y seleccione "Done" para establecer la nueva contraseña (FIG. 7-2).



7

Paso 6: Manejo de la casa

1. Al iniciar sesión, seleccionar "Activar Smart Living" para ir a la página de "Add Home" para manejar la casa (Fig. 8-1).
2. Configurar manualmente el "Nombre" según sea necesario. A continuación, seleccionar "Location" para desplegar el mapa, Luego, mover el icono del hogar manualmente para cambiar la dirección, Finalmente, seleccione "OK" para confirmar la dirección (FIG. 8-2).



ADD HOME
FIG. 8-1

HOME MAP
FIG. 8-2

8

3. Seleccionar "Add Room" para agregar una habitación (FIG. 9-1), Luego, hacer clic en "OK" en la esquina superior derecha de la pantalla para completar la configuración de la habitación.
4. La configuración de la habitación se puede cambiar en cualquier momento seleccionando "My Home" (FIG. 9-2).

ADD ROOM
FIG. 9-1



MY HOME SCREEN
FIG. 9-2

9

Seleccionar la flecha desplegable en la esquina superior izquierda de la pantalla "My home" para agregar una casa y administrar casas existentes (FIGS. 10-1 y 10-2).

Una cuenta puede administrar múltiples casas a la vez. El usuario puede operar un dispositivo en una casa seleccionándolo en el menú de casa.



MY HOME SCREEN
FIG. 10-1

HOME MANAGEMENT
FIG. 10-2

10

Seleccionar una casa para acceder a "Home settings" y realizar los ajustes requeridos (FIG. 11-1).

En la pantalla " Home settings " tiene acceso a una amplia variedad de funciones, como:

1. La capacidad de combinar y clasificar el acceso administrativo de diferentes personas a los dispositivos. Todos los dispositivos y escenarios inteligentes en una casa para miembros de la misma sin tener que completar la configuración de uso compartido a la vez.
2. Permitir que otros miembros de la casa disfruten del control de los dispositivos inteligentes de la misma, pero no tienen la capacidad de modificar, agregar o eliminar un dispositivo.
3. Agregar/eliminar habitaciones en una casa y administrar todas las configuraciones de habitación para una casa en un solo lugar.

Nota: Los administradores tienen el nivel más alto de acceso, lo que les permite administrar el acceso a otros miembros del hogar o otros miembros de la casa.



HOME SETTINGS
FIG. 11-1

11

Paso 7: Agregar dispositivos

Seleccionar "Add Devices" en la página página de inicio, o seleccionar "+" en la esquina superior derecha de la pantalla, para pasar a la página "All Devices" (FIG. 12-1).

Los dispositivos se pueden administrar, agregar o eliminar según sea necesario desde la página "All Devices" (FIG. 12-2).

MY HOME SCREEN
FIG. 12-1



DEVICES SCREEN
FIG. 12-2

12

1. En la pantalla "Add Device", seleccionar "Next Step" para ir al paso siguiente (Fig. 13-1).
2. Ingresar la contraseña del router o modem inalámbrico (este dispositivo es solo para redes wifi de 2,4GHz), En seguida, seleccionar "Confirm" para confirmar (FIG. 13-2).

ADD DEVICE SCREEN
FIG. 13-1



CONNECTING WIFI
FIG. 13-2

13

3. Cuando en la pantalla se despliega "Scan with the camera", seleccionar "Continue" para continuar.
4. Alinear el código QR con la lente de la cámara de su dispositivo a una distancia entre 20 a 30 cm, hasta escuchar un zumbido, Entonces, seleccionar "Heard the beep" (FIG. 14-2).

SCAN WITH CAMERA
FIG. 14-1

ALIGNING QR CODE
FIG. 14-2

14

5. Conectarse a Internet, ver las imágenes a continuación, para cambiar el nombre de su dispositivo y/o colocar el dispositivo en habitaciones especificas de su casa (Figuras 15-1 y 15-2).



CONNECTING INTERNET
FIG. 15-1

DEVICE ADDED
FIG. 15-2

15

Paso 8: Operación de los dispositivos

Una vez que su dispositivo se ha configurado a través de la aplicación SMART LIFE, puede acceder a los dispositivos en su casa y aprovechar al máximo las funciones de la aplicación que se muestran a continuación (FIG. 16-1).

DEVICE FEATURES
FIG. 16-1

16

Para obtener más información sobre su dispositivo, seleccionar "..." en la esquina superior derecha de la pantalla (FIG. 17-1).

Desde ahí, puede configurar su dispositivo de acuerdo con sus preferencias personales (FIG. 17-2).



DEVICE SCREEN
FIG. 17-1

DEVICE SETTINGS
FIG. 17-2

17

Paso 9: Especificaciones

Procesador:	HI3518E V200
Tipo de sensor:	1/2.7" CMOS, PIR
Compresión de video:	H.264
Resolución:	2 MP / 1080P (1920 x 1080)
Ángulo de cámara:	Ángulo de visión externo de 135°
Visión nocturna:	Led infrarrojo 850 nm
WiFi:	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Soporta:	Android, iOS
Batería:	2 batería recargable tipo 18650

Las especificaciones y el diseño de este producto estan sujetos a cambios sin previo aviso para mejoras de los mismos.

NOTICIA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.
La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas, y
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este dispositivo ha sido probado y cumple con las limitaciones de un equipo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para permitir una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de

18

frecuencia radial y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no pueda ocurrir en una instalación particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Orientar nuevamente o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida de un circuito diferente al receptor.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Paso 10: Soporte

Si tiene problemas con la operación de este producto, favor de consultar las instrucciones en este manual, así como las ultimas noticias, recomendaciones y documentación que puede encontrar en nuestra pagina web www.naxa.com. Si necesita asistencia futura, favor de contactar al centro de servicio autorizado o a soporte técnico autorizado.

http://www.naxa.com/naxa_support/

Hecho en China

19

THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY

Smart Doorbell with Wifi

NSH-6000

Please read the User Manual carefully before using the product.

1

STEP 1 DOWNLOAD SMART LIFE APP

Begin by downloading the SMART LIFE APP. To do so, either search for "Smart Life" in any app store on your device, or simply scan the QR code shown below **(FIG. 2-1).**

SMART LIFE QR CODE
FIG. 2-1

2

STEP 2 REGISTERING AN ACCOUNT

1. After downloading the SMART LIFE APP, open the app and you will see the home screen shown below **(FIG. 3-1).**
2. If you do not already have an account, select "Register" to register a new one.
3. Read over the privacy policy carefully and select "Agree" or "Disagree to continue **(FIG. 3-2).**



HOME SCREEN
FIG. 3-1

PRIVACY POLICY
FIG. 3-2

3

4. When registering for a new account, the system will automatically identify the country/region you are currently in **(FIG. 4-1).**
5. You will be asked to enter your mobile phone number or email. After entering the requested information, select "Continue" and a verification code will be sent to the entered mobile number or email address. Next, enter the verification code on the screen **(FIG. 4-2).**
6. Then, enter a password and select "DONE" to complete registration.



REGISTER SCREEN
FIG. 4-1

VERIFICATION CODE
FIG. 4-2

4

STEP 3 LOGGING IN TO AN ACCOUNT

If you already have a pre-existing SMART LIFE account, select "Log In" on the home screen and you will be directed to the log in screen shown below **(FIG. 5-1).**

1. The system will automatically identify the country/region you are located in; however, you may also choose to manually input your country/region.
2. Enter your registered mobile number or email address and password to log in to your account.

LOG IN SCREEN
FIG. 5-1

NOTE: Third Party Social Log In (China Only)
If you haved already installed WeChat onto your mobile phone, click the WeChat icon in Social Log In and proceed through the authorization page to log in.

5

STEP 4 VERIFYING VIA TEXT OR EMAIL

If you do not remember your log in information, you may also access your account by verifying via text message or email.

1. Select "Verify via SMS" from the log in screen **(FIG. 6-1).**
2. Enter your registered mobile number or email address into the verification screen and select "Continue" **(FIG. 6-2).**
3. Input the verification code that is sent to your mobile number or email address to access your account.



LOG IN SCREEN
FIG. 6-1

VERIFY VIA SMS
FIG. 6-2

6

STEP 5 FORGOT YOUR PASSWORD

If you forgot your password, you can reset your password by following the password retrieval procedure.

1. Select "Forgot Password" from the log in screen **(FIG. 7-1).**
2. Enter your registered mobile number or email address into the Forgot Password screen and select "Continue".
3. Input the verification code that is sent to your mobile number or email address to access your account.
4. Input a new password into the screen and select "Done" to set new password **(FIG. 7-2).**



LOG IN SCREEN
FIG. 7-1

VERIFY VIA SMS
FIG. 7-2

7

STEP 6 HOME MANAGEMENT

1. When logged in, select "Activate Smart Living" to go to the "Add Home" page **(Fig. 8-1).**
2. Manually set the "Name" as needed. Next, select "Location" to go to the map. Then, move the household icon manually to change the address. Finally, select "OK" to confirm the address **(FIG. 8-2).**



ADD HOME
FIG. 8-1

HOME MAP
FIG. 8-2

8

3. Select "Add Room" to add a room **(FIG. 9-1).** Then, Click "OK in the top right corner of the screen to complete room settings.
4. Room settings can be changed anytime by selecting "My Home" **(FIG. 9-2).**



ADD ROOM
FIG. 9-1



MY HOME SCREEN
FIG. 9-2

9

Select the drop-down arrow in the top left corner of the "My Home" screen to add a home and manage existing homes **(FIGS. 10-1 and 10-2).**

One account can manage multiple homes at a time. The user can operate a device in a home by selecting it in the home's menu.



MY HOME SCREEN
FIG. 10-1

HOME MANAGEMENT
FIG. 10-2

10

Select a home to access the "Home Settings" **(FIG. 11-1).**

In the "Home Settings" screen you have access to a wide variety of features, such as:

1. The ability to combine and classify administrative access of different individuals to devices. All devices and smart scenarios in a home for home members without having to complete the sharing settings each time.

2. Allow other home members to enjoy control of the home's smart devices, but withold the ability to modify, add, or delete a device.

3. Add/Delete rooms in a home and manage all room settings for a home in one place.

NOTE: Administrators have the highest level of access, which allows them to manage access to devices or grant access to other home members.



HOME SETTINGS
FIG. 11-1

1111

STEP 7 ADDING DEVICES

Select "Add Device" on the My Home page, or select the "+" in the top right hand corner of the screen, to proceed to the "All Devices" page **(FIG. 12-1).**

Devices can be managed, added, or deleted as needed from the "All Devices" Page **(FIG. 12-2).**

MY HOME SCREEN
FIG. 12-1



DEVICES SCREEN
FIG. 12-2

12

1. From the "Add Device" screen, select "Next Step" **(Fig. 13-1).**
2. Insert the password for your wireless router (This device is only for 2.4GHz wifi networks). Then, select "Confirm" **(FIG. 13-2).**

ADD DEVICE SCREEN
FIG. 13-1



CONNECTING WIFI
FIG. 13-2

13

3. When the "Scan with the camera" screen appears, select "Continue" **(Fig. 14-1).**
4. Align the QR code with the camera lens of your device at a distance between 20-30 cm away, until you hear a humming sound. Then select" Heard the beep" **(FIG. 14-2).**



SCAN WITH CAMERA
FIG. 14-1

ALIGNING QR CODE
FIG. 14-2

14

5. Connect to the internet, see images below, in order to change your device's name and/or place the device in specific rooms of your home **(FIGS. 15-1 and 15-2).**



CONNECTING INTERNET
FIG. 15-1

DEVICE ADDED
FIG. 15-2

15

STEP 8 OPERATING DEVICES

Once your device has been set up through the SMART LIFE APP, You can access the devices in your home and take full advantage of the APP features shown below **(FIG. 16-1).**

DEVICE FEATURES
FIG. 16-1

16

For more information on your device, select "..." in the top right hand corner of the screen **(FIG. 17-1).**

From here, you can set up your device according to your personal preferences **(FIG. 17-2).**



DEVICE SCREEN
FIG. 17-1

DEVICE SETTINGS
FIG. 17-2

17

STEP 9 SPECIFICATIONS

Chip Processor: HI3518E V200
Sensor Type: 1/2.7" CMOS, PIR
Video Compression: H.264
Resolution: 2MP/1080P (1920 x 1080)
Viewing Angle: 135-Degree Wide Angle View
Infrared Night Vision: Infrared LED 850nm
Memory Card: Up to 64GB
WiFi: Only 2.4GHz, 802.11b/g/n
Support: Android/IOS
Battery: Two18650 Battery

FCC NOTICE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

18

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

STEP 10 SUPPORT

If you have problems with your device, please consult the instructions in this manual. Please also visit us on the web at www.naxa.com to get up to the minute news, alerts, and documentation for your device. For additional assistance, please contact Naxa Technical Support.

Naxa Technical Support
2320 East 49th St.
Vernon, CA 90058
(866) 411-6292

http://www.naxa.com/supportcenter/

19

成品尺寸：58x80

请客人产品方确认后无误再印刷