



- Taśma Light Strip Pro i jej kontroler są magnetyczne, co umożliwia bezklejowy montaż na ferromagnetycznych powierzchniach metalowych. Osoby z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub rozrusznikiem serca powinny unikać bliskiego lub długotrwałego kontaktu z magnesami i ich polem magnetycznym.

Instalacja

- Pobierz i zainstaluj aplikację Control Center dla systemu Mac, Windows, iOS lub Android: elgato.com/download
- Podłącz taśmę LED do kontrolera. Przyłącz kontroler do zasilacza i podłącz go do gniazdka elektrycznego. Po włączeniu zasilania taśma Light Strip Pro wyświetli szybką sekwencję startową, a następnie przejdzie do trybu parowania.
- Uruchom aplikację Control Center i sparuj taśmę Light Strip Pro, klikając ikonę +. Aplikacja Control Center przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji. Aby wykonać parowanie Wi-Fi przy użyciu komputera Mac, włącz taśmę Light Strip Pro, kliknij ikonę Wi-Fi i w prawym górnym rogu menu stanu i wybierz nowe akcesorium. Po zakończeniu procesu konfiguracji w programie Narzędzie Airport taśma Light Strip Pro będzie dostępna w aplikacji Elgato Control Center.
- Użyj aplikacji Control Center do włączania i wyłączania taśmy Light Strip Pro, regulacji jasności, precyzyjnego dostrajania kolorów i ustawiania temperatury barwowej. Jeśli komputer nie ma interfejsu Wi-Fi, użyj aplikacji Elgato Control Center na urządzeniu z systemem iOS lub Android, aby dodać taśmę Light Strip Pro. Połączenie Wi-Fi jest wymagane tylko do początkowego parowania. Po sparowaniu można sterować taśmą Light Strip Pro przy użyciu dowolnego urządzenia przewodowego lub bezprzewodowego w sieci.

Resetowanie

- Przycisk RESET powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych taśmy Light Strip Pro i zapomnienie wszystkich poświadczeń Wi-Fi. Naciśnij małym narzędziem i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 10 sekund, aż światło zamiga 3 razy. Taśma Light Strip Pro automatycznie uruchomi się ponownie i przejdzie do trybu parowania.

Ostrzeżenie

- Taśma Light Strip Pro może stać się gorąca podczas długotrwałego użytkowania. Zawsze należy zachować

ostrożność podczas obsługi.

- Taśma Light Strip Pro jest przeznaczona do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.
- Nie zakrywać produktu, a w szczególności kontrolera.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy umieszczaniu taśmy w pobliżu dzieci.
- Nie pozostawiać taśmy Light Strip Pro wystawionej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Powierzchnia świecąca powinna być wolna od brudu i kurzu. Jeśli taśma Light Strip Pro się zabrudzi, należy przetrzeć ją lekko miękką ściereczką zwilżoną wodą i łagodnym, neutralnym detergentem. Benzen, rozcieńczalnik i inne środki lotne mogą powodować trwałe uszkodzenia i nigdy nie powinny być używane do czyszczenia.
- Nie wolno używać produktu do zastosowań innych niż określono w tej instrukcji lub na opakowaniu.
- Nie należy używać akcesoriów innych niż dostarczone z produktem lub oznaczone jako zgodne przez producenta.

RU Монтаж

- Длину Light Strip Pro можно изменить до необходимой (максимальная длина ленты 2000 мм). Укоротите Light Strip Pro, отрезав часть ножницами так, чтобы разделить овальную медную площадку. Перед тем как укорачивать Light Strip Pro, отключите ее от электропитания.
- Очистите монтажную поверхность мягкой неворсистой тканью. Отогните часть защитной пленки, закрывающей клеевое покрытие на обратной стороне Light Strip Pro. Прижмите этот участок ленты к монтажной поверхности и держите 5–10 секунд. Продолжайте поемному отделять защитную пленку и другой рукой приклеивать к монтажной поверхности следующие участки ленты. Приклеив Light Strip Pro полностью, с нажимом прогладите ее пальцами по всей длине, чтобы как следует зафиксировать. Для монтажа контроллера используйте дополнительные самоклеющиеся полоски tesa®.
- Light Strip Pro и элемент управления примагничиваются к ферромагнитным металлическим поверхностям для монтажа без использования клеящих полосок. Если у вас установлен имплантируемый кардиовертер или кардиостимулятор, избегайте близкого или длительного контакта с магнитными и магнитным полем.

Установка

- Загрузите и установите приложение Control Center для Mac, Windows, iOS или Android: elgato.com/download
- Подключите светодиодную ленту к контроллеру. Соедините контроллер с блоком питания и подключите его к сети. При включении Light Strip Pro покажет комбинацию запуска и перейдет в режим создания пары.
- Откройте приложение Control Center и добавьте Light Strip Pro, нажав значок +. Следуйте инструкциям мастера установки Control Center. Для создания пары с компьютером Mac через Wi-Fi включите Light Strip Pro, нажмите значок Wi-Fi в меню статуса справа сверху и выберите ваше новое устройство из списка. По завершении настройки «Утилиты AirPort» лента Light Strip Pro будет доступна в приложении Elgato Control Center.
- Используйте Control Center для включения и выключения Light Strip Pro, а также настройки цвета, яркости и температуры освещения. Если ваш компьютер не подключен к сети Wi-Fi, используйте мобильное приложение Elgato Control Center для iOS или Android для добавления Light Strip Pro. Наличие Wi-Fi необходимо только для первоначального создания пары. После создания пары вы можете управлять Light Strip Pro с любого проводного или беспроводного устройства в вашей сети.

Сброс

- Функция «СБРОС» восстановит заводские настройки Light Strip Pro и удалит все сохраненные данные доступа к Wi-Fi. Нажмите кнопку «СБРОС» подходящим тонким инструментом и удерживайте не менее 10 секунд, пока индикатор не мигнет трижды. Light Strip Pro перезагрузится автоматически и перейдет в режим создания пары.

Внимание

- При длительном использовании светодиодная лента Light Strip Pro может нагреваться. Всегда будьте осторожны при использовании устройств.
- Лента Light Strip Pro предназначена только для использования в помещении.
- Ничем не накрывайте ее — в особенности контроллер.
- Будьте особенно осторожны при установке устройства в местах, где могут быть дети.

- Не подвержайте Light Strip Pro воздействию прямых солнечных лучей.
- Не допускайте скопления на ленте пыли и грязи. Очищайте загрязнения на контроллере. Соедините контроллер с блоком питания и подключите его к сети. При включении Light Strip Pro покажет комбинацию запуска и перейдет в режим создания пары.
- Не используйте устройство для целей, кроме описанных в данной инструкции или на упаковке.
- Используйте только аксессуары, входящие в комплект поставки устройства или декларированные производителем как совместимые.

JA 設置方法

- 使用したい環境に合わせてLight Strip Proの長さを調整できます(最大 2000 mm | 78.8 in.)。Light Strip Proを短くするには、ハサミで楕円形の銅のバッド部分の中央で切り離してください。Light Strip Proを短くする前に、必ず電源から抜いてください。
- 設置面を糸くずのでない布できれいに拭いてください。保護フィルムを少しはがして、Light Strip Proの粘着面を短く露出してから、取り付けたい場所(5秒から10秒、しっかりと押し付けて固定してください。残りの保護フィルムを片手でゆっくりとはがしながら、もう一方の手で粘着テープが新しく露出した部分をしっかりと押し付けてください。完全に貼り付けられたら、粘着力を強化するために、指でLight Strip Proの端から端までしっかりと押さえてください。コントローラーを設置するには、追加のtesa®粘着テープを使用してください。
- Light Strip Proとコントローラーはマグネット式なので、強磁性の金属の表面には糊を使わずにマウントできます。ICDやベースメーカーを装着されている方は、磁石または磁場に接近することや、製品の長時間の使用は避けてください。

リセット

- 「リセット」すると、Light Strip Proは出荷時設定に復元され、すべてのWi-Fi資格情報を喪失します。ライトが3回点滅するまで最低10秒間、小さなツールのついた「リセット」ボタンを押したままにしてください。Light Strip Proが自動的に再起動し、ペアリングモードを再開します。

インストール

- Mac、Windows、iOS、またはAndroid対応のコントロールセンターアプリをダウンロードしてインストールしてください: elgato.com/download
- LEDテープライトをコントローラーに接続します。次に、コントローラーを電源に接続して、コンセントに差し込みます。パワーアップする

と、Light Strip Proはすばやく起動シーケンスを表示し、ペアリングモードを開始します。

- コントロールセンターを起動し、「+」アイコンをクリックしてLight Strip Proとペアリングしてください。「コントロールセンター」が設定の手順を案内します。Macを使ってWi-Fiペアリングするには、Light Strip Proをオンにして、右上の「状況」メニューのWi-Fiアイコンをクリックしてから、新しいアクセサリを選択してください。AirMacユーティリティの設定プロセスを完了すると、Light Strip ProはElgatoコントロールセンターからアクセスできます。
- コントロールセンターを使って、Light Strip Proのオン/オフの切り替え、明るさ調整、カラーの微調整、および色温度の設定を実行できます。お使いのPCにWi-Fiが装備されていない場合は、iOSまたはAndroidデバイスでElgatoコントロールセンターアプリを使用し、Light Strip Proを追加してください。Wi-Fi接続は初期のペアリングにのみ必要です。ペアリングが完了すると、お使いのネットワークで、ワイヤ接続またはワイヤレス接続されたデバイスからLight Strip Proをコントロールできます。

警告

- Light Strip Proを長時間使用すると、本体が熱くなることがあります。お取り扱いには十分にご注意ください。
- Light Strip Proは屋内でのみ使用できます。
- この製品を、特に、コントローラーを覆うことはしないでください。
- お子様の手が届く範囲に設置する場合は特に注意が必要です。
- Light Strip Proを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
- ライトの表面についたゴミやホコリは取り除いてください。Light Strip Proが汚れた場合には、柔らかな布に水と刺激の少ない中性洗剤を混ぜたものを少量つけて軽く拭いてください。ペンジン、シンナー、およびその他の揮発性物質は、永久的な損傷の原因となりますので、

絶対に使用しないでください。

- 本製品をこのガイドまたはパッケージ内に記載されている以外の方法や目的で使用しないでください。
- 本製品に付属のアクセサリ、または製造元から交換性があると記述されているアクセサリ以外は使用しないでください。

KO 마운팅

- Light Strip Pro 길이는 사용하려는 용도에 맞게 조정할 수 있습니다 (최대 스트림 길이 2000mm). Light Strip Pro의 길이를 줄이려면 가위를 사용하여 타원형 구리 패드를 반으로 자르십시오. Light Strip Pro의 길이를 줄이기 전에 반드시 전원을 차단하십시오.
- 보푸라기가 없는 천으로 장식할 표면을 잘 닦아주시기 바랍니다. 보호 필름 일부분을 벗겨 Light Strip Pro 뒷부분의 접착부가 드러나도록 하십시오. 이후 Light Strip Pro를 고정할 표면에 붙인 후 5초에서 10초간 지긋이 누릅니다. 남은 필름을 한 손으로 천천히 벗기면서 다른 손으로 새로 드러난 접착부를 누르시기 바랍니다. 고정기 완료되면 Light Strip Pro 전체를 손가락 끝으로 눌러 접착력을 최대한 높여줍니다. tesa® 접착 스트림을 추가로 사용하여 컨트롤러를 고정하세요.
- Light Strip Pro 및 컨트롤러는 강자성 금속 표면에 접착제 없이 장착할 수 있도록 자성을 띠고 있습니다. ICD 또는 심박조정기를 사용하는 경우 자석 또는 자장에 가까이 다가가거나 장기간 접촉하지 마세요.

설치

- Mac, Windows, iOS 또는 Android용 Control Center 앱을 다운로드 후 설치하세요: elgato.com/download
- LED 스트림을 컨트롤러에 연결하세요. 이후 전원 공급기에 컨트롤러를 연결한 뒤 플러그를 전기콘센트에 꽂으세요. 전원을 켜면 Light Strip Pro의 퀵 스타트 시스템스가 표시되며 페어링 모드로 진입합니다.
- Control Center 앱을 실행 한 뒤 + 아이콘을 눌러 Light Strip Pro를 페어링하세요. Control Center를 통해 설정 과정이 안내됩니다. Mac을 이용해 Wi-Fi 페어링을 진행하려면, Light Strip Pro를 켜 후 화면 우측 상단 상태 메뉴에서 Wi-Fi 아이콘을 클릭하고 새로 추가한 액세스리를 선택하세요. Airport 유닛 페어링 설정



과정이 완료되면 Elgato Control Center를 통해 Light Strip Pro를 제어할 수 있습니다.

- 이후 Control Center를 사용해 Light Strip Pro의 전원과 밝기, 세부 색상 및 색 온도를 설정하세요. PC가 Wi-Fi를 지원하지 않는 경우, Elgato Control Center 앱을 내려받은 후 iOS 또는 Android 기기로 Light Strip Pro를 추가하고 제어하세요. Wi-Fi 연결은 최초로 페어링할 때만 필요합니다. 페어링이 완료되면 Light Strip Pro는 같은 네트워크에 유·무선으로 연결된 다른 기기를 통해 제어할 수 있습니다.

초기화

- 초기화는 Light Strip Pro를 공장 출하 상태로 복원하고 Wi-Fi 접속과 관련한 모든 정보를 삭제합니다. 조명이 3번 반짝일 때까지 초기화 버튼을 최소한 10초 이상 누르고주세요. Light Strip Pro가 자동으로 재부팅되고 다시 페어링 모드로 들어갑니다.

주의

- 장시간 이용 시 Light Strip Pro가 뜨거워질 수 있습니다. 항상 조심해서 취급하세요.
- Light Strip Pro는 실내 전용으로 설계되었습니다.
- 컨트롤러를 비롯해 제품을 덮어서 사용하지 마십시오.
- 주변에 아동이 있는 경우 특히 더 주의하시기 바랍니다.
- Light Strip Pro를 직사광선에 방치하지 마세요.
- 조명부에 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오. Light Strip Pro가 더러워지는 경우 부드러운 천을 약간의 물과 중성 세제에 적신 후 가볍게 닦아주세요. 벤젠과 희석제를 비롯해 휘발성 물질은 제품에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 청소 시 절대 사용하지 마십시오.
- 이 가이드나 패키지에서 명시하지 않은 용도로는 이 제품을 이용하지 마세요.
- 제품과 함께 제공된 액세서리 또는 제조사가 호환성을 명시한 액세서리만 같이 사용하십시오.

CN 安装

- Light Strip Pro의 길이可视응용需求加以调节(灯带最长长度为2000 mm)。如需裁短Light Strip Pro, 请使用剪刀从椭圆形铜垫的中央剪开。裁短Light Strip Pro前, 请先断开电源。
- 用无纺布清洁安装表面。撕下一

小段保护膜, 以露出一小段Light Strip Pro背胶, 然后按压5到10秒以粘贴在安装表面上。用一只手慢慢撕下剩余的保护膜, 同时用另一只手按压背胶新露出的部分。完全安装好后, 用指尖用力按压整个Light Strip Pro, 尽量提高粘合的强度。使用其余的tesa®胶带安装遥控器。

- Light Strip Pro及其遥控器具有磁性, 在铁磁性金属表面上无需用胶即可安装。如果您有ICD心律除颤器或心跳起搏器, 请避免与磁铁或其磁场近距离或长时间接触。

安装设置

- 请前往以下网址下载并安装Mac、Windows、iOS或Android版“Control Center”应用: elgato.com/download
- 将LED灯带连接到遥控器。然后将遥控器连接电源, 将其插到电源插座上。通电后, Light Strip Pro会显示快速启动动画, 并开始进入配对模式。
- 启动“Control Center”应用, 并点击+图标, 对Light Strip Pro进行配对。Control Center会引导您完成设置过程。如需使用Mac进行Wi-Fi配对, 请开启您的Light Strip Pro, 点击右上角“状态”菜单中的Wi-Fi图标, 然后选择您的新配件。完成对Airport Utility的设置后, 您可以通过Elgato Control Center访问Light Strip Pro了。
- 使用Control Center可执行开启/关闭Light Strip Pro、调节亮度、微调颜色、设置色温等操作。如果您的PC不支持Wi-Fi, 则需要在iOS或Android设备上使用“Elgato Control Center”应用来添加Light Strip Pro。只有初次配对时需要Wi-Fi连接。配对完成后, 您可以通过您网络中的任意有线或无线设备来控制Light Strip Pro。

重置

- RESET操作可将Light Strip Pro恢复到出厂设置, 并会删除所有Wi-Fi密码信息。用小工具按住RESET按钮至少10秒, 直到灯光闪烁3次。Light Strip Pro会自动重启并重新进入配对模式。

警告

- 长时间使用时, Light Strip Pro可能会发热。操作时应始终多加小心。
- Light Strip Pro仅限在室内使用。
- 不要盖住本产品, 尤其是遥控器。若附近有儿童, 则使用时需要特别小心。
- 不要将Light Strip Pro暴露在直射阳光下。
- 保持发光表面无污物和灰尘。Light

Strip Pro如遇脏污情形, 请用软布蘸少量水和温和的中性清洁剂, 轻轻擦拭。苯、稀释剂和其他挥发性溶剂可能造成永久性破坏, 因此不得用于清洁本产品。

- 请勿将本产品用于本指南或包装上未明确说明的用途。
- 仅限使用本产品随附的配件或制造商声明与本产品兼容的配件。

ZHT 安装

- Light Strip Pro可视您的应用需求调整长短(最大灯带长度2000毫米|78.8英寸)。要将Light Strip Pro裁短时, 请用一把剪刀将椭圆形铜垫切两段。在剪切之前先將Light Strip Pro斷開電源。
- 以無絨軟布清潔待安裝表面。撕下一小段保護膜, 以露出一小段Light Strip Pro自黏背襯, 然後按壓在安裝表面上5到10秒以黏貼。接著用一手緩緩地撕下剩餘的保護膜, 並以另一手按壓新露出的自黏背襯部分。完全裝上後, 用指尖用力滑過整段Light Strip Pro, 以確保黏合穩固。另外取用tesa®自黏膠條來安裝控制器。
- Light Strip Pro及其控制器具有磁性, 可無膠安裝於鐵磁金屬表面上。如果您有ICD心律除颤器或心跳起搏器, 請避免與鐵磁或其磁场近距离或長時間接觸。

軟體安裝

- 下載Mac、Windows、iOS或Android版的Control Center應用程式: elgato.com/download
- 將LED燈條連接到控制器上。將控制器接上電線並將其插到電源插座上。上電後, Light Strip Pro會快速進行顏色循環並進入配对模式。
- 啟動Control Center應用程式並按下+圖示以配对Light Strip Pro。Control Center將指導您進行安裝程序。使用Mac透過Wi-Fi配对時, 開啟Light Strip Pro, 點按狀態選單右上角的Wi-Fi圖示, 並選取新配件。在完成Airport Utility安裝設定程序後, 就可以從Elgato Control Center取用Light Strip Pro。
- 使用Control Center來開關Light Strip Pro、調整亮度、微調色彩和設置色溫。若您的PC未配備Wi-Fi, 請從iOS或Android裝置上使用Elgato Control Center應用程式以添加Light Strip Pro。僅初次配对時需要用到Wi-Fi連線。配对完成後, 即可透過網絡中任何有線或無線裝置控制Light Strip Pro。

Reset (重置)

- 重置會將Light Strip Pro還原成工廠

設定並且忘記所有Wi-Fi連接憑證。用小工具按住重置按鈕至少10秒, 直到紅燈閃爍3次。Light Strip Pro將會自動重新起並重新進入配对模式。

警告

- 長時間使用後, Light Strip Pro可能會變熱。隨時保持謹慎, 小心操作。
- Light Strip Pro僅供室內使用。
- 請勿覆蓋本品, 尤其不要蓋住控制器。
- 在孩童附近設置時, 應格外小心。
- 勿讓Light Strip Pro受到陽光直射。
- 避免讓發光表面沾染塵土或灰塵。
- 若Light Strip Pro有髒污情形, 以水和溫和中性清潔劑稍微打濕軟布, 輕輕擦拭。苯、稀釋劑和其他揮發性物質可能造成永久損壞, 不得用來清潔本品。
- 請勿將本品用於本說明書或包裝上所載明的用途之外的其他用途。
- 請勿使用產品隨附或者製造商聲明相容的配件之外的配件。

التثبيت

يمكن تعديل طول Light Strip Pro ليلائم استخدام المختار (أقصى طول للشريط 2000 مم | 78.8 بوصة). لتقصير Light Strip Pro, استخدم مقصًا لقطع الفئالغ النحاسية البيضاء. قم بفصل Light Strip Pro من مصدر الطاقة قبل التقصير. نظف سطح التثبيت بقطعة قماش خالية من الوبر. انزع جزءاً من الغشاء الواقي لكشف قسم قصير من الظهر اللاصق على Light Strip Pro, وقم بلفه على سطح التثبيت عبر الضغط لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 ثوانٍ. انزع الجزء المتبقي من الغشاء الواقي ببطء بيد واحدة مع الضغط للأسفل على الأجزاء الجديدة المكشوفة من الظهر اللاصق باليد الأخرى. بمجرد تثبيتها بالكامل, حرك أطراف أصابعك بقوة على طول Light Strip Pro لتقوية قوة الرباط. استخدم شريط التesa اللاصق الإضافي * لتثبيت وحدة التحكم. Light Strip Pro وأداة التحكم الخاصة به مغطيان لتثبيتهما من دون لاصق على الأسطح المعدنية المغناطيسية. إذا كان لديك جهاز يقوم نظم القلب (ICD) أو منظم ضربات القلب, تجنب الاقتراب من القطع المغناطيسية أو مجالاتها المغناطيسية عن قرب أو لفترة طويلة.

التثبيت

قم بتنزيل تطبيق Control Center وتثبيته لأنظمة تشغيل Mac, أو Windows, أو iOS, أو Android: elgato.com/download

قم بتوصيل شريط LED بوحدة التحكم. وقم بعدها بتوصيل وحدة التحكم بوحدة الطاقة ووصله بمنفذ الطاقة. بعد التشغيل, سيبدأ Light Strip Pro بعرض تسلسل سريع للبدء ويشغل وضع الإقران. شغل تطبيق Control Center ثم أقرن Light Strip Pro عبر النقر على أيقونة +. سيبدأ Control Center خلال عملية الإعداد. للإقران بشبكة Wi-Fi باستخدام نظام تشغيل Mac, شغل Light Strip Pro, وانقر على أيقونة Wi-Fi في أعلى يمين قائمة Pro, وانقر على أيقونة +. بعد اكتمال عملية إعداد Airport Utility, يمكنك الوصول إلى Light Strip Pro الخاص بك عبر Elgato Control Center. استخدم Control Center لتشغيل / إيقاف تشغيل Light Strip Pro, وتعديل السطوع, وضبط دقة اللون, وضبط حرارة اللون. في حال لم يكن جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك مزودًا بخدمة Wi-Fi, فقم باستخدام تطبيق Elgato Control Center على جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل iOS أو نظام تشغيل Android لإضافة Light Strip Pro. يُطلب الاتصال بشبكة Wi-Fi للإقران الأولي فقط. بمجرد إقران Light Strip Pro, يمكنك التحكم فيه عبر أي جهاز سلكي أو لاسلكي في شبكتك.

إعادة التعيين (Reset)

تقوم ميزة إعادة التعيين باستعادة إعدادات ضبط المصنع الخاصة بـ Light Strip Pro وسيتم نسيان جميع بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi. اضغط باستمرار على زر إعادة التعيين بأداة صغيرة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل حتى يومض الضوء 3 مرات. سيُقوم Light Strip Pro بإعادة التشغيل تلقائيًا وبعيد التشغيل وضع الإقران.

تحذير

قد يصبح Light Strip Pro ساخنًا أثناء الاستخدام المطول. تعامل معه بحرص دائمًا.

تم تصنيع Light Strip Pro للاستخدام الداخلي فقط. لا تقم بتغطية هذا المنتج, خاصة جهاز التحكم. كن حذرًا خاصة عند إعداده بالقرب من أطفال. لا تترك Light Strip Pro في أشعة الشمس المباشرة. حافظ على سطح الإضاءة خاليًا من الأوساخ والأتربة. في حال أصبح Light Strip Pro متسخًا, قم بمسحه بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالقليل من الماء ومنظف خفيف ومتعادل. قد يؤدي استخدام البنزين والبنزول والعناصر المتطايرة الأخرى إلى تلف دائم ولا يجب استخدامها مطلقًا للتنظيف. لا تستخدم المنتج لتطبيقات غير تلك المحددة في هذا الدليل أو الحزمة.

لا تستخدم ملحقات غير تلك المزودة مع المنتج أو المنصوص عليها باعتبارها مناسبة من قبل المصنع.