

DJI Power 2000

Model:DYM2000L

FCC ID: SS3-DYM2000 IC: 11805A-DYM2000

AC Input(Charging Mode):100-120V~, 50Hz/60Hz, 15A max

AC Input(UPS Mode):100-120V~, 50Hz/60Hz, 12A max

SDC Input (x2): 35-58.4V $\approx$, 3000W max

AC Output (x4): JP:100V~, 50Hz/60Hz, 3000W max total

NA:120V~, 50Hz/60Hz, 3000W max total

AC Output (Bypass) (x4): 100-120V~, 50Hz/60Hz, 1440W max total

USB-A Output (x4): 5V $\approx$ 2A; 9V $\approx$ 2A; 12V $\approx$ 2A; 24W max *

USB-C Output 1(x2): 5/9/12/15/20/28V $\approx$ 5A, 140W max

USB-C Output 2(x2): 20V $\approx$ 3.25A, 65W max

SDC Output (x2): 9-28V $\approx$ 12A, 240W max ; 32-58.4V $\approx$, 3000W max total

Rated Capacity: 40Ah, 51.2V $\approx$, 2048Wh

Discharge Temperature:-10~45°C, Charge Temperature: 0~45°C

*When only one USB-A port is connected, QC2.0 and QC3.0 protocols are supported, with the maximum output power of 24W; when two or more USB-A ports are connected at the same time, each port outputs limited to 5V $\approx$ 2A.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)



018-250017



Product Support
产品支持

⚠ WARNING / AVERTISSEMENT

1. Do not overcharge the internal battery. See Instruction Manual./Ne pas surcharger la batterie interne. Consulter le manuel d'utilisation.
2. Do not smoke, strike a match, or cause a spark in the vicinity of the power pack./Il ne faut pas fumer, allumer une allumette ou produire des étincelles à proximité du bloc d'alimentation.
3. Only charge the internal battery in a well ventilated area./Charger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré.

CAUTION / MISE EN GARDE

1. Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel./Risque de décharge électrique. Ne pas enlever le couvercle. Aucune des pièces à l'intérieur ne peut être réparée par l'utilisateur. L'entretien courant doit être effectué par un personnel d'entretien qualifié.
2. Risk of Electric Shock. Connect only to properly grounded outlets./Risque de décharge électrique. Brancher l'unité uniquement à des prises de courant correctement mises à la masse.
3. Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way./Risque de blessure aux personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de batterie sont endommagés de quelque façon.
4. This device is not intended for use in a commercial repair facility./Le dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.

DANGER:

This device is intended for indoor use, such as homes, RV's, vehicles, tents, and cabins, etc. Do not use outdoors, where exposed to rain or snow. / Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur, notamment dans les maisons, caravanes, véhicules, tentes et cabanes, etc. NE l'utilisez PAS en extérieur, sous la pluie ou la neige.



189102

