SuperEQ by OneOdio

V16 Bluetooth Headset User Manual

1 英语

Attachment List

Bluetooth Headset x1 | Type-C Charging Cable x1 | Audio Cable x1 | User Manual x1

Technical Specifications

Product Model: V16
Bluetooth Version: V5.3
Impedance: 32Ω±10%
Charging Time: About 6 hours
Playing Time: 90 hours
Bluetooth Range: 10m/33ft
Driver Diameter: 40mm
Net Weight: 197g
Frequency Response: 20Hz-20kHz
Sensitivity: 90±3dB

Function Introduction

- Previous Track/Volume Up
- Multi-function Button (MFB): Play, Answer and Hang Up
- Next Track/Volume Down
- Type-C Charging Port
- 3.5 mm Audio Jack
- Indicator Light
- Built-in microphone

Power On	Press and hold the Power Button for 2 seconds
Power Off	Press and hold the MFB for 3 seconds
Answer/Hang Up	Single click the MFB
Reject Incoming Call	Press and hold the MFB after receiving a call
Call Back Number	Triple click the MFB
Previous Track	Press and hold the Previous Track button
Next Track	Press and hold the Next Track button
Volume Up	Single click the Volume Up button
Volume Down	Single click the Volume Down button
Switch PCB/BASS Function	Double click the MFB
Activate the Voice Assistant	Press and hold the MFB for 2 seconds

LED Indicator Light

- Pairing: White light flashing rapidly
- Paired: White light flashing slowly
- Charging: Red light on
- Charged: Red light off

Bluetooth Pairing

1. Keep the Bluetooth headset and phone (or other connected devices) within 1 meter (3 ft.) of each other; the closer the distance, the easier the pairing.
2. To initiate the pairing mode, press and hold the MFB until the white light flashes rapidly.
3. Activate the Bluetooth function on your phone (or other device) and perform a search for devices. Select "V16" from the list of available devices. The white light will change to a slow flash once pairing is successful.
4. Bluetooth automatic reconnection:
- After initial pairing, the headset will automatically connect to the last connected device when turned on.
- Once Bluetooth is connected successfully, if you go beyond the effective range but return within 5 minutes, the headset will automatically reconnect.

Multi-point Connection

To connect the wireless Bluetooth headset to two devices simultaneously, please refer to the pairing mode steps first. Then turn off the Bluetooth on the connected device and repeat the pairing steps on the second device. After successfully connecting to the second device, turn on the Bluetooth on the first device. At this point, both devices will be connected to the headset.

Charging the Headset

1. Connect the Type-C charging cable provided with the headset to the charger.
2. The indicator light will turn red during charging.
3. Once the headset is fully charged, the red indicator light will turn off. Disconnect the charger from the power outlet.

Use only chargers approved by OneOdio. Unauthorized or non-company chargers may damage the headset or, in extreme conditions, cause explosions, or may void the product warranties.

5. Repeated charging and discharging of the headset will lead to a decrease in battery performance over time, which is a normal occurrence for all rechargeable batteries.

Safety Precautions

1. This product is not a toy. Children should use the headset only under adult supervision.
2. Do not place the device in environments that are too hot or too cold (below 0°C/32°F or above 45°C/113°F).
3. Keep the device's indicator light away from the eyes of children or animals.
4. To prevent hearing damage, avoid using the headset for long periods at high volumes for extended periods of time.
5. For your safety, please be mindful of traffic conditions when using the headset while driving or walking.
6. To avoid interference with a pacemaker, do not wear or place the headset within 10 cm (4 in.) of the device.
7. Do not use Bluetooth devices during thunderstorms, as they can cause the device to malfunction and increase the risk of electric shock.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

LIMITED WARRANTY

Our friendly customer service team is ready and waiting to help. Here is how we can connect:

Global: oneodio.com/pages/support
Japan: oneodio.jp/pages/support
India: oneodio.in/pages/support

Global: +852 6940 3848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
India: +91 8929395620 9:00 to 17:30 active time (IST, Monday to Saturday)

info@oneodio.com

Manufacturer: DONGGUAN BEEVO INDUSTRIAL CO., LTD
ADD.: No.1, Jinlong Road, Jinyulong Industrial Zone Sangyuan, Dongcheng District Dongguan China

FC CE RoHS UK

Model: V16
FCC ID: 2ASDY-V16
Made in China

SuperEQ by OneOdio

V16 Bluetooth Headset User Manual

2 德语

Zubehör

Bluetooth-Kopfhörer x1 | TTyp-C-Ladekabel x1 | Audiokabel x1 | Bedienungsanleitung x1

Technische Angaben

Produktname: V16
Bluetooth-Version: V5.3
Impedanz: 32Ω±10 %
Aufladezeit: etwa 6 Stunden
Spielzeuge: 90 Stunden
Bluetooth-Reichweite: 10 m
Treiber-Durchmesser: 40 mm
Nettogewicht: 197 g
Frequenzbereich: 20Hz-20kHz
Empfindlichkeit: 90±3dB

Funktionsbeschreibung

- Vorheriger Titel / Lautstärke erhöhen
- Multifunktionstaste (MFB): Abspielen, Annehmen und Auflegen
- Nächster Titel / Lautstärke verringern
- Typ-C-Ladeanschluss
- 3,5 mm Audiobuchse
- Anzeigelicht
- Eingebautes Mikrofon

Einschalten	Drücken und halten Sie die Einschaltmaste
Ausschalten	Drücken und halten Sie die MFB für 3 Sekunden
Annehmen/Auflegen	Einfach klicken auf die MFB
Eingehenden Anruf ablehnen	Drücken und halten Sie die MFB nach dem Empfang eines Anrufs
Nummer zurückrufen	Dreifach klicken auf die MFB
Vorheriger Titel	Drücken und halten Sie den vorherigen Titel
Nächster Titel	Drücken und halten Sie den Titel Taste
Lautstärke erhöhen	Einfaches Klicken auf die Taste Lautstärke erhöhen
Lautstärke verringern	Einfaches Klicken auf die Taste Lautstärke verringern
PCB/BASS-Funktion umschalten	Doppelklick auf die MFB
Aktivieren des Sprachassistenten	Drücken und halten Sie die MFB für 2 Sekunden

LED-Anzeigeleuchte

- Kopplung: weißes Licht blinkt schnell
- Gekoppelt: weißes Licht blinkt langsam
- Aufladen: rotes Licht leuchtet
- Aufgeladen: rotes Licht ist aus

Bluetooth-Kopplung

1. Halten Sie die Bluetooth-Kopfhörer und das Telefon (oder andere angeschlossene Geräte) innerhalb eines Abstands von 1 Meter zueinander; je geringer der Abstand, desto einfacher ist die Kopplung.
2. Um den Kopplungsmodus zu starten, halten Sie die MFB gedrückt, bis das weiße Licht schnell blinkt.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon (oder einem anderen Gerät) und führen Sie eine Suche nach Geräten durch. Wählen Sie "V16" aus der Liste der verfügbaren Geräte. Das weiße Licht wechselt zu einem langsamen Blinken, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
4. Automatische Bluetooth-Wiederverbindung:
- Nach der ersten Kopplung verbinden sich die Kopfhörer beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- Wenn Sie nach der Bluetooth-Verbindung die effektive Reichweite verlassen und innerhalb von 5 Minuten zurückkehren, stellen die Kopfhörer die Verbindung automatisch wieder her.

Multipoint-Verbindung

Um die drahtlosen Bluetooth-Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig zu verbinden, folgen Sie bitte zuerst den Schritten für den Kopplungsmodus. Schalten Sie dann die Bluetooth-Funktion des verbundenen Geräts aus und wiederholen Sie die Schritte zur Kopplung mit dem zweiten Gerät. Nachdem die Verbindung mit dem zweiten Gerät erfolgreich hergestellt wurde, schalten Sie die Bluetooth-Funktion am ersten Gerät ein. Jetzt sind beide Geräte mit den Kopfhörern verbunden.

Aufladen der Kopfhörer

1. Schließen Sie das mit den Kopfhörern mitgelieferte Typ-C-Ladekabel an das Ladegerät an.
2. Die Anzeigeleuchte leuchtet während des Ladevorgangs rot.
3. Sobald die Kopfhörer vollständig aufgeladen sind, schaltet sich die rote Anzeigeleuchte aus. Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose.

Verwenden Sie nur von OneOdio zugelassene Ladegeräte. Nicht zugelassene oder fremdes Ladegerät können die Kopfhörer beschädigen oder unter extremen Bedingungen zu Explosionen führen bzw. die Produktgarantie ungültig machen.

5. Wiederholtes Aufladen und Entladen der Kopfhörer führt mit der Zeit zu einer Abnahme der Batterieleistung, was bei allen wiederaufladbaren Batterien normal ist.

Sicherheitsvorkehrungen

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten die Kopfhörer nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
2. Setzen Sie das Gerät keinen zu heißen oder zu kalten Umgebungen aus (unter 0°C oder über 45°C).
3. Halten Sie die Anzeigeleuchte des Geräts von den Augen von Kindern und Tieren fern.
4. Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum mit hohen Lautstärken verwenden.
5. Achten Sie zu Ihrer Sicherheit auf die Verkehrssituation, wenn Sie die Kopfhörer beim Autofahren oder Gehen benutzen.
6. Um Störungen eines Herzschrittmachers zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer nicht in einem Abstand von weniger als 10 cm zu diesem Gerät tragen oder ablegen.
7. Verwenden Sie Bluetooth-Geräte nicht während eines Gewitters, da dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen und die Gefahr eines Stromschlags erhöhen kann.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

LIMITED WARRANTY

Unser freundliches Kundenservice-Team freut sich, Ihnen zu helfen. So können Sie uns kontaktieren:

Global: oneodio.com/pages/support
Japan: oneodio.jp/pages/support
India: oneodio.in/pages/support

Global: +852 6940 3848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
India: +91 8929395620 9:00 to 17:30 active time (IST, Monday to Saturday)

info@oneodio.com

Manufacturer: DONGGUAN BEEVO INDUSTRIAL CO., LTD
ADD.: No.1, Jinlong Road, Jinyulong Industrial Zone Sangyuan, Dongcheng District Dongguan China

FC CE RoHS UK

Model: V16
FCC ID: 2ASDY-V16
Made in China

SuperEQ by OneOdio

V16 Bluetooth Headset User Manual

3 法语

正面

Liste des accessoires

Casque Bluetooth x1 | Câble de charge type-C x1 | Câble audio x1 | Manuel de l'utilisateur x1

Spécifications techniques

Nom du produit : V16
Version Bluetooth : V5.3
Impédance : 32 Ω ±10 %
Temps de charge : environ 6 heures
Durée de lecture : 90 heures
Portée Bluetooth : 10 m
Diamètre du haut-parleur : 40 mm
Poids net : 197 g
Réponse en fréquence : 20 Hz-20 kHz
Sensibilité : 90 ±3 dB

Présentation des fonctions

- Piste précédente/augmenter le volume
- Bouton multifonction : lire répondre et raccrocher
- Piste suivante/baisser le volume
- Port de charge type-C
- Prise audio 3,5 mm
- Voyant lumineux
- Microphone intégré

Mise sous tension	Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé
Mise hors tension	Maintenez la touche MFB enfoncée pendant 3 secondes
Répondre/raccrocher	Appuyez une fois sur le bouton multifonction
Rejeter l'appel entrant	Maintenez le bouton multifonction enfoncé après avoir reçu un appel
Rappeler le numéro	Appuyez trois fois sur le bouton multifonction
Piste précédente	Maintenez la touche Piste précédente enfoncée
Piste suivante	Maintenez la touche Piste suivante enfoncée
Augmenter le volume	Appuyez une fois sur le bouton Augmenter le volume
Baisser le volume	Appuyez une fois sur le bouton Baisser le volume
Désactiver la fonction PCB/BASS	Appuyez deux fois sur le bouton multifonction
Activer l'assistant vocal	Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 2 secondes

Voyant lumineux

- Couplage : voyant blanc clignotant rapidement
- Couplé : voyant blanc clignotant lentement
- Charge : voyant rouge allumé
- Chargé : voyant rouge éteint

Couplage Bluetooth

1. Maintenez le casque Bluetooth et le téléphone (ou d'autres appareils connectés) à moins d'un mètre l'un de l'autre ; plus la distance est faible, plus le couplage est facile.
2. Pour lancer le mode couplage, maintenez le bouton multifonction enfoncé jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement.
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone (ou autre appareil) et effectuez une recherche d'appareils. Sélectionnez "V16" dans la liste des appareils disponibles. Le voyant blanc se met à clignoter lentement une fois le couplage réussi.
4. Reconnexion automatique Bluetooth :
- Après un premier appariage, le casque se connectera automatiquement au dernier appareil connecté lorsqu'il sera allumé.
- Une fois la connexion Bluetooth réussie, si vous sortez de la portée effective mais que vous revenez dans les 5 minutes, l'oreillette se reconnectera automatiquement.

Connexion multipoint

Pour connecter l'oreillette sans fil Bluetooth à deux appareils simultanément, veuillez d'abord vous référer aux étapes du mode de couplage. Désactivez ensuite le Bluetooth sur l'appareil connecté et répétez les étapes de couplage sur le second appareil. Après avoir réussi à connecter le deuxième appareil, activez le Bluetooth sur le premier appareil. A ce stade, les deux appareils seront connectés à l'oreillette.

Chargement du casque

1. Connectez le câble de charge type C fourni avec le casque au chargeur.
2. Le voyant lumineux devient rouge pendant la charge.
3. Une fois le casque entièrement chargé, le voyant rouge s'éteint. Débranchez le chargeur de la prise de courant.

N'utilisez que des chargeurs approuvés par OneOdio. Les chargeurs non autorisés ou n'appartenant pas à la société peuvent endommager le casque ou, dans des conditions extrêmes, provoquer des explosions, ou annuler les garanties du produit.

5. Les charges et décharges répétées du casque entraînent une diminution des performances de la batterie au fil du temps, ce qui est normal pour toutes les batteries rechargeables.

Précautions de sécurité

1. Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent utiliser le casque que sous la surveillance d'un adulte.
2. Ne placez pas l'appareil dans des environnements trop chauds ou trop froids (température inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C).
3. Tenez le voyant lumineux de l'appareil à l'écart des yeux des enfants ou des animaux.
4. Pour éviter tout dommage auditif, évitez d'utiliser le casque pendant de longues périodes à un volume élevé.
5. Pour votre sécurité, tenez compte des conditions de circulation lorsque vous utilisez le casque en conduisant ou en marchant.
6. Pour éviter toute interférence avec un stimulateur cardiaque, ne portez pas ou ne placez pas le casque à moins de 10 cm de l'appareil.
7. N'utilisez pas d'appareils Bluetooth pendant les orages, car ils peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil et augmenter le risque d'électrocution.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

LIMITED WARRANTY

Notre service client est toujours à votre écoute.
Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes:

Global: oneodio.com/pages/support
Japan: oneodio.jp/pages/support
India: oneodio.in/pages/support

Global: +852 6940 3848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
India: +91 8929395620 9:00 to 17:30 active time (IST, Monday to Saturday)

info@oneodio.com

Manufacturer: DONGGUAN BEEVO INDUSTRIAL CO., LTD
ADD.: No.1, Jinlong Road, Jinyulong Industrial Zone Sangyuan, Dongcheng District Dongguan China

FC CE RoHS UK

Model: V16
FCC ID: 2ASDY-V16
Made in China

SuperEQ by OneOdio

V16 Bluetooth Headset User Manual

4 日语

付属品/刃ホ

ブルートゥースヘッドホン x1 | タイプ-Cケーブル x1 | オーディオケーブル x1 | ユーザーニュアル x1

技術仕様

製品名: V16
Bluetooth バージョン V5.3
インピーダンス: 32Ω±10%
充電時間: 約6時間
プレイ時間: 90時間
Bluetooth 範囲: 10メートル/33フィート
ドライバー直径: 40mm
正味重量: 197g
周波数応答: 20Hz-20kHz
感度: 90±3dB

機能紹介

- プレイ/ボリューム上げ
- 多機能ボタン: 再生/応答/通話終了
- 次曲/ボリューム下げ
- タイプ-C充電ポート
- 3.5 mmオーディオジャック
- インジケーターライト
- 内蔵マイク

電源オン	ハードウェアボタンを約2秒間長押しします
電源オフ	MFBを3秒間長押しします
応答/電話終了	MFBを1回クリックします
着信拒否する	着信中にMFBを約2秒間長押しします
ハードウェアを最後の番号	MFBをトリプルクリックします
前の曲	前曲ボタンを約2秒間長押しします
次の曲	次曲ボタンを約2秒間長押しします
音量を上げる	音量上げボタンを1回クリックします
音量を下げる	音量下げボタンを1回クリックします
PCB/BASS機能の切り替え	MFBをダブルクリックします
音声アシスタントを有効にする	MFBを2秒間長押しします

LED表示灯

- ペアリング中: 白色光が点滅速
- ペアリング: 白色光が点滅遅
- 充電中: 赤色が点灯
- 充電済み: 赤色が消灯

Bluetooth ペアリング

1. Bluetooth ヘッドホンと電話(または他の接続されたデバイス)を互いに1メートル(3フィート)以内に保ちます。距離が近いほどペアリングが簡単になります。
2. ペアリングモードを開始するにはLEDが点滅するまでMFBを約2秒間長押しします。
3. 電話機(または他のデバイス)のBluetooth機能を有効にしてデバイスの検索を実行します。利用可能なデバイスのリストから「V16」を選択します。ペアリングが成功すると、LEDがゆっくりと点滅に変化します。
4. Bluetooth 自動再接続:
- 最初のペアリング後、ヘッドホンの電源を入れると最後に接続されたデバイスに自動的に接続されます。
- Bluetooth が正常に接続された後、有効範囲を超えても5分以内に戻ればヘッドホンは自動的に再接続されます。

多地点接続

ワイヤレスBluetooth ヘッドホンを2つのデバイスに同時に接続するにはまずペアリングモードの手順を参照してください。次に接続されたデバイスにBluetooth をオフにしてペアリングモードを繰り返します。最初のデバイスに正常に接続したら、最初のデバイスのBluetooth をオンにします。2台のデバイスがヘッドホンに接続されます。

ヘッドホンの充電

1. ヘッドホンに付属のType-C 充電ケーブルを充電器に接続します。
2. 充電中はインジケーターライトが赤色に点灯します。
3. ヘッドホンが完全に充電されたらインジケーターライトが消えます。充電器をコンセントから抜きます。

OneOdio が承認した充電器のみを使用してください。非承認の他社製の充電器や非純正のヘッドホンが原因により故障や故障・引火爆発などが発生し保証対象外となります。製品の保証が無効になる可能性があります。

5. ヘッドホンの電池寿命は繰り返し充電・放電することにバッテリーの性能が低下しますが、これはすべてのバッテリーに共通の現象です。

安全上のご注意

1. この製品はおもちゃではありません子供は大人の監督下でのみヘッドホンを使用してください。
2. デバイスを暑すぎたり寒すぎる環境(0℃/32F 未満または45℃/113F 以上)に置かないでください。
3. デバイスのインジケーターライトを子供や動物の目から遠ざけてください。
4. 聴覚の損傷を防ぐためヘッドホンを長時間大音量で使用することは避けてください。
5. 安全のため、運転中または歩行中にヘッドホンを使用する場合は交通状況にご注意ください。
6. ペースメーカーとの干渉を避けるためヘッドホンを装着/設置しないでください。10 cm (4 インチ) 以内に置かないでください。
7. 雷雨の際は Bluetooth デバイスを使用しないでください。デバイスが誤動作し感電の危険が高まる可能性があります。

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

LIMITED WARRANTY

弊社のカスタマーサービーチームは、お客様により良いサービスをお届けできるよう待ち受けております。
以下の様なご対応をさせて頂きます。

Global: oneodio.com/pages/support
Japan: oneodio.jp/pages/support
India: oneodio.in/pages/support

Global: +852 6940 3848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
India: +91 8929395620 9:00 to 17:30 active time (IST, Monday to Saturday)

info@oneodio.com

Manufacturer: DONGGUAN BEEVO INDUSTRIAL CO., LTD
ADD.: No.1, Jinlong Road, Jinyulong Industrial Zone Sangyuan, Dongcheng District Dongguan China

FC CE RoHS UK

Model: V16
FCC ID: 2ASDY-V16
Made in China

SuperEQ by OneOdio

V16 Bluetooth Headset User Manual

5 意大利语

背面

Contenuto

Cuffie Bluetooth x1 | Cavo ricarica tipo-C x1 | Cavo audio x1 | Manuale utente x1

Specifiche tecniche

Nome prodotto: V16
Versione Bluetooth: V5.3
Impedenza: 32Ω±10%
Tempo di ricarica: circa 6 ore
Tempo di ascolto: 90 ore
Portata bluetooth: 10m/33ft
Diametro driver: 40mm
Peso netto: 197g
Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz
Sensibilità: 90±3dB

Introduzione delle funzioni

- Tasto precedente/volume su
- Tasto multi-funzione (MFB): play, rispondi e riaggancia
- Prossimo tasto/volume giù
- Porta di ricarica tipo-C
- Jack audio 3.5 mm
- Indicatore luminoso
- Microfono integrato

Accensione	Tenere premuto il tasto Alimentazione per 2 secondi
Spegnimento	Tenere premuto il MFB per 3 secondi
Rispondi/Riaggancia	Singolo click sul MFB
Rifiuta chiamata in arrivo	Tenere premuto il MFB per 2 secondi dopo aver ricevuto una chiamata
Richiama un numero	Clicca tre volte sul MFB
Traccia precedente	Tenere premuto il pulsante Traccia precedente
Prossima traccia	Tenere premuto il pulsante Prossima traccia
Volume su	Singolo click sul pulsante Volume su
Volume giù	Singolo click sul pulsante Volume giù
Cambia funzione PCB/BASS	Doppio click sul MFB
Attivazione assistente vocale	Tenere premuto il MFB per 2 secondi

Indicatore LED luminoso

- Abbinamento: luce bianca lampeggia rapidamente
- Abbinato: luce bianca lampeggia lentamente
- In carica: luce rossa accesa
- Carica completata: luce rossa spenta

Abbinamento bluetooth

1. Tieni le cuffie bluetooth a meno di 1 metro dal telefono (o altro dispositivo connesso) ; più breve è la distanza, più facile sarà l'abbinamento.
2. Per avviare la modalità abbinamento, tieni premuto il tasto MFB finché la luce bianca non lampeggia rapidamente.
3. Attiva la funzione bluetooth sul telefono (o altro dispositivo) ed effettua una ricerca di dispositivi. Selezionare "V16" dall'elenco di dispositivi presenti. La luce bianca cambierà in un lento flash appena l'abbinamento sarà concluso.
4. Riconnessione bluetooth automatica:
- Dopo l'abbinamento iniziale, le cuffie si connetteranno automaticamente all'ultimo dispositivo connesso quando si accendono.
- Quando il bluetooth è connesso con successo, se vai oltre il raggio d'azione effettivo ma ritorni entro 5 minuti, le cuffie si riconnetteranno automaticamente.

Connessione multipunto

Per connettere le cuffie bluetooth wireless a due dispositivi simultaneamente, si prega di fare riferimento prima al passo per la modalità abbinamento. Poi spegnere il Bluetooth sul dispositivo connesso e ripetere gli step di abbinamento sul secondo dispositivo. Dopo aver completato la connessione al secondo dispositivo, riaccendere il bluetooth sul primo dispositivo. A questo punto, entrambi i dispositivi saranno connessi alle cuffie.

Ricaricare le cuffie

1. Connettere il cavo di ricarica di tipo-C in dotazione con le cuffie al caricatore.
2. L'indicatore luminoso diventerà rosso durante la carica.
3. Quando le cuffie sono completamente cariche, la luce rossa si spegnerà. Disconnettere il caricatore dalla presa di corrente.

Usare solo caricatori approvati da OneOdio. Caricatori non autorizzati o non dell'azienda possono danneggiare le cuffie o, in condizioni estreme, causare esplosioni o invalidare le garanzie del prodotto.

5. Ripetuti caricamenti e scaricamenti delle cuffie porteranno ad un calo di performance della batteria nel tempo, il che costituisce un fatto normale per tutte le batterie ricaricabili.

Precauzioni di sicurezza

1. Questo articolo non è un giocattolo. I bambini devono usare le cuffie solo sotto la supervisione di un adulto.
2. Non lasciare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo freddi (sotto gli 0°C o sopra i 45°C).
3. Tenere l'indicatore luminoso del dispositivo lontano dagli occhi di bambini e animali.
4. Per prevenire danni all'udito, evitare l'uso delle cuffie per lunghi periodi ad alto volume per periodi di tempo prolungati.
5. Per la tua sicurezza, presta attenzione alle condizioni del traffico quando usi le cuffie mentre guidi o cammini.
6. Per evitare interferenze con un pacemaker, non metterne o posizionare le cuffie a meno di 10 cm dal dispositivo.
7. Non usare dispositivi bluetooth durante i temporali, perché potrebbero causare un malfunzionamento del dispositivo ed aumentare il rischio di scossa elettrica.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure statement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

LIMITED WARRANTY

Il nostro team post-vendita sarà pronto all'assistenza in qualsiasi momento, le nostre informazioni di contatto sono le seguenti:

Global: oneodio.com/pages/support
Japan: oneodio.jp/pages/support
India: oneodio.in/pages/support

Global: +852 6940 3848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)
India: +91 8929395620 9:00 to 17:30 active time (IST, Monday to Saturday)

info@oneodio.com

Manufacturer: DONGGUAN BEEVO INDUSTRIAL CO., LTD
ADD.: No.1, Jinlong Road, Jinyulong Industrial Zone Sangyuan, Dongcheng District Dongguan China

FC CE RoHS UK

Model: V16
FCC ID: 2ASDY-V16
Made in China

SuperEQ by OneOdio

V16 Bluetooth Headset User Manual

6 西班牙语

Lista de accesorios

Auriculares Bluetooth x1 | Cable de carga tipo C x1 | Cable de audio x1 | Manual de usuario x1

Especificaciones técnicas

Nombre del producto: V16
Versión de Bluetooth: V5.3
Impedancia: 32 Ω ±10 %
Tiempo de carga: Aprox. 6 horas
Tiempo de reproducción: 90 horas
Alcance de Bluetooth: 10 m/33 pies
Diámetro del controlador: 40 mm
Peso neto: 197 g
Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
Sensibilidad: 90±3 dB

Introducción a funciones

- Pista anterior/Subir volumen
- Botón multifunción (MFB): Reproducir, Contestar y Colgar
- Pista siguiente/Bajar volumen
- Puerto de carga tipo C
- Clavija de audio de 3.5 mm
- Indicador luminoso
- Micrófono integrado

Encendido	Mantenga pulsado el botón de encendido
Apagar	Mantener pulsado el MFB durante 3 segundos
Contestar/Colgar	Un clic en el MFB
Rechazar llamada entrante	Mantener pulsado el MFB después de recibir una llamada
Número de devolución de llamada	Triple clic en el MFB
Pista anterior	Mantener pulsado el botón de pista anterior
Pista siguiente	Mantener pulsado el botón de pista siguiente
Subir volumen	Un clic en el botón de subir volumen
Bajar volumen	Un clic en el botón de bajar volumen
Cambiar función PCB/BASS	Doble clic en el MFB
Activar Asistente de voz	Mantener pulsado el MFB durante 2 segundos

Luz de indicador LED

- Emparejamiento: Luz blanca que parpadea rápidamente
- Emparejado: Luz blanca parpadea lentamente
- Cargando: luz roja encendida
- Cargado: luz roja apagada

Emparejamiento Bluetooth

1. Mantenga los auriculares Bluetooth y el teléfono (u otros dispositivos conectados) a menos de 1 metro el uno del otro; cuanto más cerca esté la distancia, más fácil será el emparejamiento.
2. Para iniciar el modo de emparejamiento, mantenga pulsado el botón BMF hasta que la luz blanca comience a parpadear rápidamente.
3. Active la función Bluetooth del teléfono (u otro dispositivo) y realice una búsqueda de dispositivos. Seleccione "V16" en la lista de dispositivos disponibles. La luz blanca cambiará a un parpadeo lento una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente.
4. Reconexión automática de Bluetooth:
- Tras el emparejamiento inicial, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo conectado al encenderse.
- Una vez que el Bluetooth se haya conectado correctamente, si se sale del alcance efectivo pero se vuelve antes de 5 minutos, el auricular volverá a conectarse automáticamente.

Conexión multipunto

Para conectar los auriculares inalámbricos Bluetooth a dos dispositivos simultáneamente, consulte primero los pasos del modo de emparejamiento. A continuación, desactive el Bluetooth del dispositivo conectado y repita los pasos de emparejamiento en el segundo dispositivo. Después de conectarse con éxito al segundo dispositivo, active Bluetooth en el primer dispositivo. En este punto, ambos dispositivos estarán conectados al auricular.

Carga de los auriculares

1. Conecte el cable de carga tipo C suministrado con los auriculares al cargador.
2. El indicador luminoso se volverá rojo durante la carga.
3. Una vez que los auriculares estén completamente cargados, el indicador luminoso rojo se apagará. Desconecte el cargador de la toma de corriente.

Utilice únicamente cargadores homologados por OneOdio. Los cargadores no autorizados o no pertenecientes a la empresa pueden dañar los auriculares o, en condiciones extremas, provocar explosiones, o pueden anular la garantía del producto.

5. La carga y descarga repetidas de los auriculares provocarán una disminución del rendimiento de la batería con el paso del tiempo, algo normal en todas las baterías recargables.

Precauciones de seguridad

1. Este producto no es un juguete. Los niños deben utilizar los auriculares solo bajo la supervisión de un adulto.
2. No coloque el dispositivo en ambientes demasiado calientes o demasiado fríos (por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C).
3. Mantenga el indicador luminoso del dispositivo alejado de los ojos de niños o animales.
4. Para evitar daños auditivos, evite utilizar los auriculares durante largos periodos de tiempo a volúmenes elevados.
5. Por su seguridad, tenga en cuenta las condiciones del tráfico cuando utilice los auriculares mientras conduce o camina.
6. Para evitar interferencias con un marcapasos, no lleve ni coloque los auriculares a menos de 10 cm del dispositivo.
7. No utilice dispositivos Bluetooth durante tormentas eléctricas, ya que los mismos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been