产品信息
PRODUCT INFORMATION

产品型号：STCV09

产品名称：车载无线充手机支架

包装结构：风琴折

印刷品颜色要求
PRINTING SPECIFICATIONS FOR SKU

模切线 | 压痕线 | 单色印刷

尺寸
DIMENSION

成品尺寸：60*85mm
展开尺寸：900*85mm

印刷工艺
PRINTING ART

承印物：80g晨鸣云镜书纸

印刷方式：双面单色印刷

工艺要求：过哑油

lamicall

MAGNETIC WIRELESS CAR CHARGER

STCV09

User Manual
Version 1.0

EN

Thank you for choosing Lamicall

We sincerely hope that you are happy with your purchase. We are committed to both your satisfaction and our products, therefore if you have any question, please feel free to contact us. It will always be a pleasure to serve you.

- support@lamicall.com
- www.lamicallshop.com
- @lamicall
- @lamicall_official
- @LamicallDirect

Warranty

Lamicall offers a 12-month warranty for this product. If you encounter any problem, please contact Lamicall Support at **support@lamicall.com** for a solution. You will receive a reply within 24 hours.

To ensure the problem can be solved promptly, please include following necessary information in your email:

Order Number
Customer Name
Phone Number
Product Name
Date of Purchase
Address

1. Please read the manual carefully before using this product.
2. We are not liable for any injury, damage, loss, accident, or other undesirable consequences caused by improper use of this product.

EN

1.Product Specification

Product Name	Magnetic Wireless Car Charger
Model No.	STCV09
Material	Plastic
Input	5V/3A, 9V/2.22A, 9V/5A, 12V/1.67A, 12V/2.5A
Output	5W, 7.5W, 10W, 15W
Wireless charging distance	

①Axial distance: ≤0.157" (4mm) , offset distance: ≤0.12" (3mm)
②Center of wireless charger coil to that of receiver coil:

Dimension	2.89"2.22"2.76 inches/73.5*56.5*70 mm
Weight	69g
Compatibility	

iPhone 12 and later or phone cases compatible with MagSafe.
iPhone 12 and later models with MagSafe: Please "Operating Instructions" for adaptation (Please follow the operating instructions).
Compatible with car air vent blades
Thickness: up to 0.39" (9mm) and width ranging between (0.39"-1.06" (10-27mm)

2.Packing list

Wireless charging holder ×1
Air vent hook ×1
Type-C charging cable (1m) ×1
Metal magnetic plate ×1
Transparent sticker ×1
Cleaning wipe ×1
Operating instructions ×1
User manual ×1

EN

3.Parts Name



4.How to use

1. Align the magnetic suction head and rotate the nut clockwise to remove it.

EN

2. Insert the joint ball into the nut, then press it into the groove on the back of the magnetic suction head and tighten the nut.

3. Align the magnetic suction head, rotate the knob counterclockwise to extend the hook.

EN

4. Hook the hook onto the air vent blades and rotate the knob clockwise until it is tightened.



5. Insert the Type-C end of the charging cable into the bottom of the wireless charging holder main body, then plug the USB-A end into the car charging port.

EN

5.Applicable Products & Notices

- No Metal magnetic plate required:
1. iPhone models with MagSafe are directly applicable, such as iPhone 12 and later.
2. Non-iPhone models are directly applicable.
- Metal magnetic plate required:
1. iPhone models with non-MagSafe cases
2. Non-iPhone models
3. Non-iPhone models with non-MagSafe cases

*To install the transparent sticker/metal magnetic plate, please first refer to the "Operating Instructions" in the accessories package.
*After cleaning the phone/case with the cleaning wipes, please press the transparent sticker/metal magnetic plate with fingers to ensure it firmly adheres to your device.

6.Guide to metal magnetic plate installation

1. If your phone model is not listed in the "Operating Instructions", please first place the metal magnetic plate to the rear center of your phone/case.
2. For the sake of good adhesion effect, please ensure to attach the metal magnetic plate to the back of the case. Do not attach the metal magnetic plate between the phone and the case.
3. When it is attached to the phone case, please ensure the back of the case is flat and smooth. It is not recommended to install the metal magnetic plate on a case with rough surface (such as frosted surface) to avoid the poor adhesion effect.
4. When it is attached to iPhone capable of MagSafe, please align and stick the metal magnetic plate to the proper position according to the "Operating Instructions" to ensure the wireless charging not to be interfered by the metal magnetic plate.

EN

7.Air vents compatibility

Compatible with thickness ≤ 0.16" (4mm) depth ≤ 0.39" (10mm), ≤ 1.02" (26mm) air vent.



8.Wireless charging light indications

Wireless charging status	Power on	Standby	Charging	Full charge	Metal foreign object detection prompt	Nothing light
LED light	Constantly on	Constantly light	Breathing light	Constantly on	Nothing light	

EN

Lamicallをお選びいただき、誠にありがとうございました。

お買い物にご満足いただけたことを心より願っております。顧客はいつも最高のサービスおよび品質を約束しております。何かご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。お役に立てることは常に喜びです。

- support@lamicall.com
- www.lamicallshop.com
- @lamicall
- @lamicall_official
- @LamicallDirect

品質保証

お買い上げ日よりパソコン用取付保証を提供します。この間に、不具合などが発生した場合、**support@lamicall.com** までご連絡ください。24時間以内にお返事します。

問題が迅速に解決されるために、メールで下記の情報を記入ください。

商品名
注文番号
お客様ご氏名と配送先（交換をご希望の場合）

*本書の内容は、ご使用前にお読みください。
*本製品のご不適切なご使用によって生じる傷害、損失、事故またはその他の不利益について、当社は責任を負いかねることを、ご了承願います。

JP

1.製品仕様

商品名	車載ワイヤレス充電スマホホルダー
品番	STCV09
材質	プラスチック
入力	5V/3A, 9V/2.22A, 9V/5A, 12V/1.67A, 12V/2.5A
出力	5W, 7.5W, 10W, 15W
ワイヤレス充電距離	

①軸方向距離≤4mm、オフセット距離≤3mm
②ワイヤレス充電コイルの中心から受信機コイルの中心まで：

サイズ	73.5*56.5*70 mm
重量	69g
対応機種	iPhone12及びiPhone12以降のMagSafe対応の機種

とMagSafeスマホケースは直接利用可能。
その以外の機種は「金属シール」を付けてからご利用。
対応車エアコンルーバー対応範囲
厚さ≤ 3mm、幅9.2mm～27mm、ルーバーに対応。

2.セット内容

充電ホルダー本体×1
吸着式ロッドフック×1
Type-C充電ケーブル（1m）×1
金属シール×1
透明シール×1
クリーニングウエットティッシュ×1
金属シール取付ガイド×1
取扱説明書×1

JP

3.各部の名称



4.使用方法

1.右回りにナットを回して緩めます。

JP

2.ナットをジョインボールにかぶせます。ジョインボールをホルダー背面のソケットにはめ込み、ナットを締めます。

3.左回りに回してフックを引き出します。

JP

4.フックを吸盤式のルーバーに引っ掛け、右回りに回転させて固定します。



5.充電ケーブルのType-C側を充電ホルダー本体の底部に差し込み、USB-A端を車の充電ポートに差し込みます。

JP

5.製品対応に関する注意事項

● 金属シールが不要な場合：
1. MagSafeワイヤレス充電機能が対応できる機種は直接使用可能。例：iPhone12及びそれ以降の機種。
2. MagSafeスマホケースは直接使用可能。

● 金属シールを取り付けるお選び方法は：
1. MagSafe対応スマホケースを使用している場合：
2. MagSafe非対応のスマホケースを使用している非iPhoneシリーズ機種（Androidなど）

*「透明シール」や「金属シール」を取り付ける時は、付属品の「金属シール取付ガイド」をご参照ください。
*「クリーニングウエットティッシュ」でスマホ/ケースをきれいにした後、指で透明シール/金属シールを押し、デバイスに確実に接着していることを確認してください。

6.金属シールの取付に関する注意事項

1. 付属品の「金属シール取付ガイド」にご利用中のスマホ機種が見つからない場合、金属シールをスマホ/スマホケース背面の中心に貼り付けてください。
2. 良品の吸着効果を得るご用途ですから、金属シールがスマホケースの背面に取り付けられていることを確認ください。シールがスマホとスマホケースの間に、金属シールを取り付けないでください。
3. スマホケースに取り付けられる場合は、ケースの背面がザラざら感などがなくてきれいで平滑だ、ということを確認してください。ザラざらケースの上に、貼ってあったりなどして金属シールを取り付けると、製品の吸着効果に影響するおそれがあります。
4. MagSafeワイヤレス充電に対応できるiPhoneに取り付ける場合、金属シールがワイヤレス充電の妨げにならないような、必ず「金属シール取付ガイド」に記載されている正しい位置に金属シールを取り付けてください。

JP

7.吹き出しロルーバー対応範囲

厚さ≤4mm、幅9.2mm、≤26mmのルーバーに対応します。

8.表示灯の説明

充電器の状態	電源オン	スタンバイ	充電中	フル充電	金属異物検出
LEDライト	点灯	点灯	ライトが長くゆっくり点滅	点灯	ライトが点滅

JP

FCC WARNING
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This equipment complies with FCC's RF Exposure guidelines. This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body. Use only the supplied antenna.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Lamicall entschieden haben.

Wir hoffen aufrichtig, dass Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Wir kümmern uns für Ihre Zufriedenheit und unsere Produkte verpflichtet, wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Es wird immer eine Freude sein, Ihnen zu dienen.

- support@lamicall.com
- www.lamicallshop.com
- @lamicall
- @lamicall_official
- @LamicallDirect

Garantie

Lamicall bietet 12 Monate Garantie auf dieses Produkt. Wenn Sie auf ein Problem stoßen, wenden Sie sich an den Lamicall Support unter **support@lamicall.com**, um eine Lösung zu finden. Ihre Mail wird innerhalb von 24 Stunden beantwortet.

Um ihr Problem so schnell wie möglich zu lösen, geben Sie bitte die folgenden Informationen an, wenn Sie uns kontaktieren.

Bestellnummer:
Name:
Kontakt-Nummer:
Produktname:
Kaufdatum:
Lieferanschrift:

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Wir haften nicht für Verletzungen, Schäden, Verluste, Unfälle oder andere unerwünschte Folgen, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verursacht werden.

DE

1.Produktspezifikation

Produktname	Kabellose Auto-Handyhaltung
Modell-Nr.	STCV09
Material:	Kunststoff
Eingang	5V/3A, 9V/2.22A, 9V/5A, 12V/1.67A, 12V/2.5A
Ausgang	5W, 7.5W, 10W, 15W
Entfernung zum kabellosen Aufladen	

Vertikaler Abstand: ≤4mm, versetzter Abstand: 3mmMitte zu Mitte der kabellosen Ladespule und der Empfangsspule)

Größe	73.5*56.5*70 mm
Gewicht	69g
Kompatibilität	

iPhone 12 und kompatible Modellen iPhone 12 und höher sowie Handyhüllen für MagSafe. Andere Modelle erfordern die Installation eines „Metall-Aufkleber" (siehe Installationsanleitung).
Anpassbare Lüftungsgitter
Dicke innerhalb von 5 mm, Breite von 10 mm bis 27 mm.

2.Lieferumfang

Hauptkörper der Handyhaltung ×1
Haken für Luftauslass ×1
Typ-C-Ladekabel (1 m) ×1
Metallmagnetplatte ×1
Transparenter Aufkleber ×1
Reinigungstest ×1
Installationsanleitung ×1
Bedienungsanleitung ×1

DE

3.Teilname



4.Gebrauchsanweisungen

1. Halten Sie den Magnetkopf in eine Richtung und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die Mutter zu entfernen.

DE

2. Setzen Sie die rotierende Kugel in die Mutter ein, drücken Sie sie in die Nut auf der Rückseite des Magnetkopfs. Ziehen Sie dann die Mutter fest.

3. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Haken herauszuziehen.

DE

4. Haken Sie das Lüftungsgitter ein und drehen Sie dann den Drehknopf im Uhrzeigersinn, bis er festgezogen ist.

5. Stecken Sie das Typ-C-Ende des Ladekabels in die Unterseite des Hauptkörpers der Handyhaltung und dann das USB-A-Ende in den Anschluss des Fahrzeugs.

DE

5.Anwendbare Produkte & Hinweise

- Kein Metall-Aufkleber Erforderlich:
1. Direkt passend für iPhone-Modellen mit MagSafe, wie iPhone 12 und höher.
2. Die MagSafe-Schutzhülle ist direkt anwendbar.
- Metall-Aufkleber Erforderlich:
1. iPhone-Modelle mit Nicht-MagSafe-Schutzhüllen
2. Nicht-iPhone-Modelle
3. Nicht-iPhone-Modelle mit Nicht-MagSafe-Schutzhüllen

*Für die Anbringung des transparenten Aufklebers und des Metall-Aufklebers lesen Sie bitte zuerst die „Bedienungsanleitung" im Zubehörpaket.
*Nachdem Sie Ihr Telefon/Gehäuse mit einem Reinigungstuch gereinigt wurden, drücken Sie bitte den transparenten Aufkleber und den Metall-Aufkleber mit den Fingern an, damit sie fest an Ihrem Gerät haften.

6.Installationsanleitung des Metall-Aufklebers

1. Wenn Ihr Handymodell nicht in der „Bedienungsanleitung" aufgeführt ist, bringen Sie den Metall-Aufkleber in der Mitte der Rückseite des Handys oder der Schutzhülle an.
2. Um eine gute Haftung zu erzielen, achten Sie darauf, die Rückseite der Handyhülle angebracht wird, damit er gut haftet. Befestigen Sie den Metall-Aufkleber nicht zwischen dem Handy und der Schutzhülle.
3. Achten Sie beim Anbringen darauf, dass die Rückseite der Hülle flach und glatt ist. Es wird nicht empfohlen, den Metall-Aufkleber auf einer Handyhülle mit rauer Oberfläche (z. B. einer mattierten Oberfläche) anzubringen, um eine schlechte Haftung zu vermeiden.
4. Wenn er an einem iPhone mit MagSafe-Funktion angebracht ist, richten Sie den Metall-Aufkleber gemäß der Bitte aus und kleben Sie ihn in die richtige Position gemäß der „Bedienungsanleitung", damit das kabellose Aufladen nicht durch den Metall-Aufkleber gestört wird.

DE

7.Kompatibilität der Lüftungsschlitze

Geeignet für Lüftungsschlitze mit Stärke ≤ 4mm, Tiefe ≥ 10mm und ≥ 26mm.



8.Beschreibung der Statusanzeige

Status	Heißluftventilator	Standby	Aufladen	Vollständig aufgeladen	Metallfremdkörper
LED-Kontrollleuchte	immer an	immer an	immer an (langsam)	immer an	leuchtet nicht

DE

感谢您选择拉米酷

感谢您对拉米酷商家，我们一直致力于提供产品和客户体验。如果您有任何疑问，请随时联系我们，为您服务是我们的荣幸。

- support@lamicall.com
- www.lamicallshop.com
- @lamicall
- @lamicall_official
- @LamicallDirect

质保

此产品自购买之日起享受12个月质量保证。在使用过程中遇到任何问题请联系平台在线客服，您将会在24小时内得到回复。

为了快速解决您的问题，请在邮件内提供下列信息：

订单号：
姓名：
联系电话：
产品名称：
购买日期：
收件地址：

1. 使用产品前请仔细阅读本说明书。
2. 因不当使用本产品造成的任何人身伤害、财产损失或其他不利后果，公司概不负责。

CH

1.产品规格

商品名	车载无线充手机支架
型号	STCV09
材质	塑胶
输入	5V/3A, 9V/2.22A, 9V/5A, 12V/1.67A, 12V/2.5A
输出	5W, 7.5W, 10W, 15W
无线充电距离	

垂直距离≤4mm、偏移距离≤3mm
（无线充电器和接收线圈的中心间中心）

尺寸	73.5*56.5*70 mm
重量	69g
手机适配范围	iphone12及以上的机型等机，和MagSafe手机壳。
出风口叶片适配范围	其他托盘需要安装“金属叶片”（请参照安装指南）。厚度在3mm以内，宽度范围在10mm-27mm

2.包装内容

无线充电架本体×1
出风口挂钩×1
Type-C充电线（1m）×1
金属贴片×1
透明贴片×1
干湿清洁布×1
安装辅助说明书×1
产品说明书×1

CH

3.各部件名称



4.使用方法

1. 正时针转头并顺时针旋转出螺母。

CH

2. 把万向球置入螺母，然后按压嵌入吸盘头背面的凹槽中，并紧螺母。

3. 正对螺母头，逆时针转动旋钮，伸出挂钩。

CH

4. 将挂钩勾住空调的叶片并顺时针转动旋钮，直至拧紧旋钮。



5.将充电线Type-C端插入支架主体底部，再将USB-A端插入车内充电口等充电。

CH

5.产品适配与注意事项

● 不需要安装金属片：
1. 具备MagSafe无线充功能的iPhone机型可直接使用，例如：iPhone 12及以上的机型。
2. MagSafe手机壳可直接使用。

● 需要安装金属片：
1. 使用非MagSafe手机壳的iPhone机型
2. 非iPhone机型
3. 使用非MagSafe手机壳的非iPhone机型

*安装贴纸/金属贴片前，请参照配件包内的《安装指南》进行安装。
*擦拭清洁过表面手机/手机壳，按压贴纸/金属贴片，确保其紧密贴合于您的设备上。

6.金属贴片安装指南注意事项

1. 如果您的《安装指南》上找不到您的手机型号，请将金属贴片贴在手机/手机壳背面的中心位置。
2. 为了保证良好的吸附效果，请确保金属贴片贴在手机壳的背面。请勿将金属贴片贴在手机和壳之间。
3. 在手机壳背面安装时，请确保手机背面是平坦光滑。不建议将金属贴片安装在表面粗糙（如磨砂表面）的手机壳上，这会影响产品的吸附效果。
4. 与具备MagSafe无线充功能的iPhone手机搭配使用时，为了确保金属贴片不会干扰无线充电，请务必将贴片安装在配件包金属贴片背面推荐位置的正确贴标。

CH

7. 出风口适配

适配厚度≤4mm，宽度≥10mm，≤26mm的出风口叶片。

8.无线充灯光说明

无线机状态	上电	待机	充电	满电	金属异物检测提示
指示灯灯圈	常亮	常亮	灯呼吸	常亮	灯不亮

CH